(Y093A) A

yamada

スポットライト（フランジタイプ）

（天井・壁付兼用）

ご使用になられる前にお読みください

この取扱説明書は取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕　様

品　番	適合ランプ
SE-4401	E11 ハロゲンランプ（ダイクロックミラー付）φ50 50W以下×1灯（別売）
SE-4402	
SE-4403	

この取扱説明書のマークについて

⚠ 警 告　説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
⚠ 注 意　説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
❗　このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
⃠　このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

⚠ 警　告

一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿度の多い場所では使用できません。
★感電事故や漏電の原因となります。

次のような場所には取り付けないでください。（図1）
●補強材の無い場所への取り付け（ボックスに取り付ける場合を除く）
●石膏ボードなど弱い建材面への取り付け
●樹脂製ボックスカバーへの取り付け（埋め込みボックスに取り付ける場合は、必ず金属製ボックスカバーに取り付けてください）
●凹凸のある面への取り付け
★いずれの場合も器具の落下事故による器具、その他の破損やけがの原因となります。
●サウナへの使用
★器具破損によるけがや漏電、感電事故の原因となります。

（図1）



不安定な場所

取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。
★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。

器具の開口面と照射する物（被照射物）との距離は指定の距離以上離して設置してください。
★指定の距離より近すぎると被照射物の変形や変質または火災の原因となります。

器具が高温になります。床面から1.8m以下の場所には設置しないでください。
★感電事故や火傷の原因となります。

ドライバーなど異物を差し込まないでください。
★感電事故の原因となります。

器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。（図2）
★火災や感電事故の原因となります。



器具を布などで覆わないでください。（図3）
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

（図3）

⚠ 注　意

AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。

この器具は周辺温度5℃～35℃の中で使用してください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。
★カバーの破損、落下の原因となります。

温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★器具カバーの変形や火災の原因となります。



殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

各部の名称

（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）
（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。）

■器具構成図



■付属品



座付木ネジ（取付板用）・・・・・・・・・・・・2本



自己融着テープ・・・・・・・・・・・・・・・・2枚



取扱説明書（本紙）・・・・・・・・・・・・・・1枚
保証とアフターサービス（別紙）・・・・・・・・1枚

取り付け場所の確認

⚠ 警　告

付属の絶縁木ネジで取り付ける場合、必ず補強材のある場所に取り付けてください。
★ボックスに取り付ける場合は、別途ボックス止め用のネジをご用意ください。
★コンクリートなど付属の絶縁ネジを直接取り付けられない場合には、金属製木ネジプラグ（カールプラグ等）を別途施工してから取り付けて下さい。



器具が高温になります。床面から1.8m以上離して設置してください。
★感電事故・火傷の原因となります。

この器具は被照射面までの距離が決まっています。被照射面までの距離を1.0m以上離して設置してください。
★過熱による火災の原因となります。



取り付け方　⚠注意　必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⚠ 警　告

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災・感電事故の原因となることがあります。

（図1）



1.取付板を取り付けます。（図1）

- 取付板の電源穴に電源線を通してから付属の木ネジ（2本）で取り付けます。

(図2)



2.電源線を接続します。(図2)

- 電源線の被膜をむいてリード線と接続してください。
- 裸線が見えない様に、自己融着テープでしっかりと巻付けた上、絶縁テープを巻いてください。

★不良の場合、感電・漏電の原因となります。

(図3)



3.フランジを取り付けます。(図3)

- 取付板の取付ビスへフランジ取付穴を合わせ、取付ナット（2個）で確実に固定します。

4.カバーをセットします。(図3)

- カバーをホルダーに合わせ入れます。
- ソケットリングをソケットのネジ部にねじ込み固定します。

★カバーが傾いている場合は、ソケットリングをゆるめてカバーの位置をずらし締め直して調整します。

⚠ 注　意

- ソケットリングは、必要以上に締め込まないでください。

★カバーの破損、落下の原因となります。

- ヒビの入ったカバーや、一部欠けているカバーは使用しないでください。ただちに新しいカバーと交換してください。

★カバーの落下事故の原因となります。

5.ランプをセットします。(図3)

- ランプをソケットにねじ込みます。

⚠ 注　意

- ランプは乱暴に取り扱わないでください。

★ランプ割れ等の事故の原因となります。

ご使用方法

照射方向の調整方法

本体垂直方向
回転範囲90°



水平方向の
回転範囲350°



- 点灯中は灯具が高温となり、やけどのおそれがります。照射方向の調整はアームを持って行ってください。
- 回転は左図のように行なうことができます。但し、一定以上に動かない構造となっておりますので、無理に力を加えないでください。

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON−OFF」操作を行います。

お手入れについて　⚠注意　❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を：照明器具や電球が汚れてくると、暗くなり、しかも電気代は変らないので不経済です。
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

●ランプ交換について：ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です。器具にあったワット数のランプをお求めください。

⚠注　意

●ランプの交換やお手入れをするときは、必ずスイッチを切ってから行ってください。
★感電事故の原因となります。

●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
★火傷の原因となります。

●濡れた手で触らないでください。
★感電事故の原因となります。

●ランプは乱暴に扱わないでください。
★ランプが割れてけがをする恐れがあります。

●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
★不適合なランプを使用すると、異常過熱による火災の原因となります。

●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

■お手入れのしかた

①スイッチを切ります。

②柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。

③汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。

④最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。



■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。

ランプの交換



1.スイッチを切ります。

⚠注　意
●ランプ交換時、濡れた手でさわらないでください。
★感電の恐れがあります。

2.ランプを交換します。

●カバーの下から手を入れ、ランプを交換します。

⚠注　意
●ランプは乱暴に扱わないでください。
★ランプ割れ等の事故の原因となります。

●カバーにヒビが入っていたり、一部が欠けている場合には、ただちに新しいカバーと交換してください。
★カバーの破損、落下の原因となります。